

# FUNK-SENSOREN UND SENDER

## Funkfernbedienung 5-Kanal paladin 670 010 rf



### Übersicht

- Funkfernbedienung / Sender 5-Kanal für die Gebäudesystemtechnik
- Verfügbare Betriebsmodi: Schalten (Ein / Aus), Dimmen, Rollladensteuerung (auf / ab), Szenenwahl (5 Szenen)
- Batteriebetrieben (Batterielebensdauer ca. 8 Jahre)
- Kompakte Abmessungen
- Schutzart IP 51
- KNX-RF (E-Mode) kompatible Funklösung

### Bestellnummern

■ **paladin**

670 010 rf      Funkfernbedienung  
5-Kanal

# FUNK-SENSOREN UND SENDER

## Funkfernbedienung 5-Kanal paladin 670 010 rf

### Technische Daten

Anschlussspannung	Batteriebetrieben 3 V CR2032 (inklusive)
Batterielebensdauer	ca. 8 Jahre
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 MHz Reichweite max. 100 m
Betriebsarten	Schalten (Ein / Aus) Dimmen Rollladensteuerung (auf / ab) Szenenwahl (5 Szenen)
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°C...+70°C
Abmessungen	105 x 50 x 12 mm
Schutzart	IP 51

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten  
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifich

