

FUNK-SIGNALKOPPLER UND REPEATER

Signalverstärker Funk paladin 673 620 rf



Übersicht

- Signalverstärker / Repeater Funk
- Ideal zur Reichweitenerhöhung unserer Funklösungen
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP 20
- KNX-RF kompatible Funklösung

Bestellnummern

paladin	
673 620 rf	Signalverstärker / Repeater Funk

FUNK-SIGNALKOPPLER UND REPEATER

Signalverstärker Funk paladin 673 620 rf

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V ~50 Hz
Anschlussstrom	~ 25 mA
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 MHz Reichweite max. 100 m
Temperaturbereich	0°C...+45°C
Abmessungen	46 x 42 x 13 mm
Montage	Unterputz
Schutzart Sender	IP 20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

