

FUNK-SENSOREN UND SENDER

Temperatursensor paladin 676 310 rf



Übersicht

- Temperatursensor
- Übermittlung des Temperaturwertes via Funk
- Batteriebetrieben (Batterielebensdauer ca. 8 Jahre)
- Kompakte Abmessungen
- Aufputzmontage / Klebmontage
- Schutzart IP 20
- KNX-RF kompatible Funklösung

Bestellnummern

■ **paladin**

676 310 rf Temperatursensor

FUNK-SENSOREN UND SENDER

Temperatursensor paladin 676 310 rf

Technische Daten

Anschlussspannung	Batteriebetrieben (inkl.)
Batterielebensdauer	ca. 8 Jahre
Übertragungsart	Funkübertragung codiert Frequenz 868,4 MHz Reichweite max. 100 m
Messwert	Temperatur
Messwert Genauigkeit	+/- 0,3°C
Abmessungen	78 x 28 x 23 mm
Montage	Aufputzmontage / Klebmontage
Schutzart	IP 20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifich

