

SCHALTAKTOREN

paladin 683 730 rfs



Übersicht

- Schaltaktor 1-Kanal für die Gebäudesystemtechnik
- Funktionen: Schalter (Ein / Aus), Timer, Treppenlichtzeitschalter mit optionaler Ausschaltvorwarnung
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Zusätzlicher Anschluss für kabelgebundenen Taster
- KNX-RF 1.R S-Mode
- Umfangreichere Funktionen per ETS parametrierbar
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP20

Bestellnummern

■ **paladin**

683 730 rfs Schaltaktor 1-Kanal

SCHALTAKTOREN

paladin 683 730 rfs

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
683 730 rfs	4022709239228	23922

Technische Daten

Anschlussspannung	110-230 V, 50 Hz
Schaltleistung	μ 16 A / 250 V LED Leuchten 400W Glühlampen / 230 V Halogenleuchten 3000 W Leuchtstoffröhren 1300 W (130 μF)
Anzahl Ausgänge	1
Funkfrequenz	868,3 MHz
Signalstärke	< 10 dBm
Reichweite	Freies Feld: 100 m Innenbereich: 30 m
KNX Medium	KNX RF 1.R
Funktionen	Schaltaktor Timer / Treppenlichtzeitschalter mit optionaler Ausschaltvorwarnung Signalverstärker (Repeater) KNX-RF
Applikationssoftware	ETS5 oder höher
Konfigurationsmodus	System-Mode (S-Mode)
Betriebstemperatur	-10...+45 °C
Abmessungen	46 x 46 x 30 mm
Montage	Unterputzmontage
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
 Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifich

