

SCHALTAKTOREN

paladin 683 732 rfs



Übersicht

- Schaltaktor 2-Kanal für die Gebäudesystemtechnik
- Anwendung als 1-Kanal Konfiguration:
Rollladen-/Markisensteuerung, Jalousiesteuerung oder Lüftersteuerung
- Anwendung als 2-Kanal Konfiguration:
Separate Steuerung der Ausgangskanäle
- Schaltleistung 16 A / 250 V gesamt
- Zusätzlicher Anschluss für kabelgebundenen Taster
- KNX-RF 1.R S-Mode
- Umfangreichere Funktionen per ETS parametrierbar
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage

Bestellnummern

■ **paladin**

683 732 rfs 2-Kanal Schaltaktor /
Jalousieaktor

SCHALTAKTOREN

paladin 683 732 rfs

Bestellinformationen

	EAN	Art. Nr.
683 732 rfs	4022709239839	23983

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V, 50 Hz
Anzahl Kanäle	1- Rollladenaktor / 2- Schaltaktor
Schaltleistung	μ 16 A / 250 V~ gesamt Motoren 700 W LED Leuchten 400 W Glühlampen / 230 V Halogenleuchten 3000W Leuchtstoffröhren 1300 W (130 μF)
Anzahl Eingänge	2
Eingangsart	Konventionelle Taster
Anschlussart	Schraubklemmen
Kabelquerschnitt	<2,5 mm ²
Funkfrequenz	868,3 MHz
Signalstärke	< 10 dBm
Reichweite	Freies Feld: 100 m Innenbereich: 30 m
KNX Medium	KNX RF 1.R
Applikationssoftware	ETS5 oder höher
Konfigurationsmodus	System-Mode (S-Mode)
Montage	Unterputzmontage
Betriebstemperatur	-5...+45 °C
Abmessungen	46 x 46 x 30 mm
Schutzart	IP20 (EN 60529)
Angewandte Norm	EN 60669-2-1
Kompatibel mit	ISO/IEC 14543-3

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifich

